

HERON

**benzinmotoros áramfejlesztő; csendes üzemű;
távindítóval; 5 kVA; 230 V**

Cikkszám: 8896227



Előnyök

- ✓ Teljesítményéhez képest kis méretű, könnyen hordozható.
- ✓ Könnyen indítható a beépített önindítónak köszönhetően, ill. alkalmas távirányítóval való indításra és leállításra, de berántással is indítható.
- ✓ Az ATS csatlakozáson keresztül - egy vezérlőberendezés közbeiktatásával - alkalmassá tehető vészhelyzeti áramfejlesztőként való használatra.
- ✓ Nagy feszültség- ill. frekvenciastabilitás, a precíz jelforma által érzékeny elektromos berendezések üzemeltetésére is alkalmas.
- ✓ ECO módban a motor fordulatszáma és fogyasztása a villamos terheléshez igazodik. Ezáltal csendesebb, kevesebb a károsanyag kibocsátása és hosszabb üzemidő érhető el egy feltöltéssel.
- ✓ A szivargyújtós csatlakozásról 12 V-os egyenáramú készülékek is üzemeltethetők, vagy gépjármű akku töltésére is alkalmas.
- ✓ Elektronikus túlterhelésvédelemmel és egyszerű visszakapcsolási lehetőséggel rendelkezik.

Műszaki jellemzők

Generátor: többpólusú, digitálisan vezérelt, inverteres
Generált feszültség: 230V ~ 50Hz; 12V DC
Elektromos teljesítmény (max./tartós): 5 kVA / 4,2 kVA
Teljesítménytényező ($\cos \varphi$): 1
Névleges üzemi áram: 18,3 A (230V); 12V-os DC aljzaton: 8,3 A
Védettség: IP23
Akusztikus teljesítmény: 93,7 dB(A)
Üzemanyag tartály: 11 liter
Fogyasztás: 2-2,9 l/óra
Motor: négyütemű, léghűtéses, olajsint érzékelővel ellátva
Max. teljesítmény: 8 LE
Hengerűrtartalom: 223 cm³
Olajtöltet: ~ 0,8 liter

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin
Indítás: gombnyomással, távirányítóval vagy berántással
Tömege: 39,7 kg (üzemanyag nélkül)
Készülék mérete (hossz-szél-mag): 37,8 x 59,5 x 55 cm

Hozzá adott tartozékok

Használati útmutató CE tanúsítvánnyal, gyertyakulcs, csavarhúzó, távirányító, 12 V-os töltőkábel, motorolaj, tölcser.