



## benzinmotoros áramfejlesztő; 1 kVA; 230 V

Cikkszám: 8896218



### Alkalmazás

Kis teljesítményű, precíz feszültséget és frekvenciát igénylő egyfázisú fogyasztók energiaellátására alkalmas.  
Továbbá, mobil áramforrásként ideális számítógépek, laptopok, notebookok, TV, orvosi műszerek, kisebb teljesítményű háztartási gépek üzemeltetésére.  
Kis tömege és mérete által ideális hordozható áramforrás.

### Előnyök

- ✓ Egyszerű kezelhetőség.
- ✓ Nagy feszültség- ill. frekvencia stabilitás és a precíz jelforma által érzékeny elektromos berendezések üzemeltetésére is alkalmas
- ✓ Alacsony fogyasztás és hosszú üzemidő jellemzi az intelligens teljesítményszabályozó rendszer által
- ✓ Csendes működés a zárt burkolatnak és az elektronikus motorvezérlésnek köszönhetően
- ✓ Könnyű mozgathatóság a kis méret és a kis tömeg által
- ✓ Elektronikus túlterhelésvédelem, egyszerű visszakapcsolási lehetőséggel
- ✓ Két, azonos típusú készülék összekapcsolásával 1,6 kVA-re növelhető a teljesítmény

### Műszaki jellemzők

Generátor: többpólusú, digitálisan vezérelt, inverteres  
Generált feszültség: 230V ~ 50Hz; 12V DC  
Elektromos teljesítmény (max./tartós): 1 kVA / 0,9 kVA  
Névleges üzemi áram: 3,9 A (230V); 12V-os DC aljzaton: 8,3 A  
Motor: négyütemű, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva  
Max. teljesítmény: 1,8 LE  
Hengerűrtartalom: 49,7 cm<sup>3</sup>  
Olajtöltet: ~ 0,3 liter

Védettség: IP23  
Teljesítménytényező (cos φ): 1  
Akusztikus nyomás: 72,2 db(A)  
Üzemanyag tartály: 2,3 liter  
Fogyasztás: 0,3-0,7 l/óra

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin  
Indítás: kézi  
Tömege: 14,7 kg (üzemanyag nélkül)  
Készülék mérete (hossz-szél-mag): 44x23x39 cm

### Ajánlott tartozékok cikkszáma



8898143

üzemanyagkanna