

## 3 kVA-es, egyfázisú, digitális, benzinüzemű áramfejlesztő, távindítással

Cikkszám: 8896222



### Alkalmazás

Nagyobb teljesítményű, precíz feszültséget és frekvenciát igénylő, egyfázisú fogyasztók energiaellátására használható.

Mobil áramforrásként ideális számítógépek, laptopok, notebookok, TV, orvosi műszerek, akkumulátor töltők, műanyagcső hegesztők és egyéb érzékeny készülékek üzemeltetésére.



### Előnyök

- Nagy feszültség- ill. frekvencia stabilitás és a precíz jelforma által érzékeny elektromos berendezések üzemeltetésére is alkalmas
- Alacsony fogyasztás és hosszú üzemidő jellemzi az Intelligens teljesítményszabályozó rendszernek köszönhetően
- Csendes működés a hatékony zajszigetelés és az elektronikus motorvezérlés által
- Könnyű hordozhatóság a kereknek és a húzófogantyúnak köszönhetően
- Elektronikus túlterhelésvédelem, egyszerű visszakapcsolási lehetőséggel
- Két, azonos típusú készülék összekapcsolásával 5,2 kVA-re növelhető a teljesítmény, míg a HERON 8896219 cikkszámú gép összekapcsolásával 4,4 kVA teljesítményt tud biztosítani
- Könnyű indítási lehetőség akár távolról is a távirányítónak köszönhetően.
- Beépített olajsint érzékelővel van ellátva, mely olajhiány esetén megelőzi a motor károsodását

### Műszaki jellemzők

Generátor: többpólusú, digitálisan vezérelt, inverteres

Generált feszültség: 230V ~ 50Hz és 12V DC

Elektromos teljesítmény

tartós: 2,8 kVA

max: 3 kVA

Teljesítménytényező (cos  $\phi$ ): 1

Névleges üzemi áram: 12,1 A (230V)

12V-os DC aljzaton max.: 8,3 A

Védettség: IP23

Akusztikus nyomás: 79,4 db(A)

Távirányító hatótávolsága: ~ 38 m

Motor: négyütemű, léghűtéses, OHV vezérlésű, olajsint érzékelővel ellátva

Max. teljesítmény: 5,4 LE

Hengerűrtartalom: 171 cm<sup>3</sup>

Olajtöltet: ~ 0,6 liter

Üzemanyag tartály: 5,5 liter

Fogyasztás: 0,6-1,5 l/óra

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin

Indítás: kézi berántással, elektromosan vagy távirányító segítségével

Tömege: 43 kg (üzemanyag nélkül)

Készülék mérete (hossz-szél-mag): 60x44x46 cm

### Hozzáadott tartozékok

Használati útmutató

EU megfelelőségi bizonylat

Gyertyakulcs

12 V-os töltőkábel

230 V-os dugvilla

Hosszú szárú tölcser

### Ajánlott tartozékok cikkszáma

8896221P Összekötő kábel áramfejlesztőhöz

84787 Üzemanyag kanna, 5 literes

8898143 Üzemanyag kanna, 20 literes

## 3 kVA-es, egyfázisú, digitális, benzinüzemű áramfejlesztő, kézi indítással

Cikkszám: 8896220



### Alkalmazás

Nagyobb teljesítményű, precíz feszültséget és frekvenciát igénylő, egyfázisú fogyasztók energiaellátására használható.

Mobil áramforrásként ideális számítógépek, laptopok, notebookok, TV, orvosi műszerek, akkumulátor töltők, műanyagcső hegesztők és egyéb érzékeny készülékek üzemeltetésére.



### Előnyök

- Nagy feszültség- ill. frekvencia stabilitás és a precíz jelforma által érzékeny elektromos berendezések üzemeltetésére is alkalmas
- Alacsony fogyasztás és hosszú üzemidő jellemzi az Intelligens teljesítményszabályozó rendszernek köszönhetően
- Csendes működés a hatékony zajszigetelés és az elektronikus motorvezérlés által
- Könnyű hordozhatóság a kereknek és a húzófogantyúnak köszönhetően
- Elektronikus túlterhelésvédelem, egyszerű visszakapcsolási lehetőséggel
- Két, azonos típusú készülék összekapcsolásával 5,2 kVA-re növelhető a teljesítmény, míg a HERON 8896219 cikkszámú gép összekapcsolásával 4,4 kVA teljesítményt tud biztosítani
- Beépített olajszint érzékelővel van ellátva, mely olajhiány esetén megelőzi a motor károsodását

### Műszaki jellemzők

Generátor: többpólusú, digitálisan vezérelt, inverteres

Generált feszültség: 230V ~ 50Hz és 12V DC

Elektromos teljesítmény

tartós: 2,8 kVA

max: 3 kVA

Teljesítménytényező (cos  $\phi$ ): 1

Névleges üzemi áram: 12,1 A (230V)

12V-os DC aljzaton max.: 8,3 A

Védettség: IP23

Akusztiikus nyomás: 79,4 db(A)

Motor: négyütemű, léghűtéses, OHV vezérlésű, olajszint érzékelővel ellátva

Max. teljesítmény: 5,4 LE

Hengerűrtartalom: 171 cm<sup>3</sup>

Olajtöltet: ~ 0,6 liter

Üzemanyag tartály: 5,5 liter

Fogyasztás: 0,6-1,5 l/óra

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin

Indítás: kézi berántással

Tömege: 38 kg (üzemanyag nélkül)

Készülék mérete (hossz-szél-mag): 60x44x46 cm

### Hozzáadott tartozékok

Használati útmutató

EU Megfelelőségi bizonylat

Gyertyakulcs

12 V-os töltőkábel

230 V-os dugvilla

Hosszú szárú tölcsér

### Ajánlott tartozékok cikkszáma

8896221P Összekötő kábel áramfejlesztőhöz

84787 Üzemanyag kanna, 5 literes

8898143 Üzemanyag kanna, 20 literes