

## 13 kVA-es, egy- és háromfázisú, benzin üzemű áramfejlesztő, elektromos indítással

Cikkszám: 8896431



### Alkalmazás

Nagy teljesítményű, egy- vagy háromfázisú fogyasztók energia ellátására szolgál. Ideálisan használható kéziszerszámgépekhez, szivattyúkhoz, kompresszorokhoz, építőipari gépekhez, hegesztő berendezésekhez, olyan helyeken, ahol nem áll rendelkezésre hálózati áramforrás.

Stabil kimeneti feszültsége által feszültségingadozásra érzékeny készülékek üzemeltetésére is használható; mint például: hangtechnikai berendezések, számítógépek, drón akkumulátor töltők, szünetmentes tápegységek, stb.

### Előnyök

- Hosszú üzemidő egy feltöltéssel, a nagyméretű üzemanyagtartálynak köszönhetően.
- Beépített olajsint érzékelő, mely olajhiány esetén megelőzi a motor károsodását.
- Kombinált kijelző műszer: üzemóra számláló a karbantartások ütemezéséhez, feszültség és frekvencia kijelzés a generátor teljesítményének ellenőrzéséhez.
- Nagy feszültség stabilitás az elektronikus feszültség. szabályozónak (AVR) köszönhetően.
- Jól látható üzemanyagszint mérő.
- Könnyű mozgathatóság a négy tömör kereknek köszönhetően. A négy kerék közül 2 fékkel rögzíthető.
- Egyszerű indítás az elektromos indítórendszernek köszönhetően, de szükség esetén kézzel is berántható az automatikus dekompresszornak köszönhetően.



### Műszaki adatok

Generátor: egy- és háromfázisú, szinkron generátor

Névleges feszültség: 230 V ~ 50 Hz; 400 V ~ 50 Hz;

12 V DC (max. 9 A)

Elektromos teljesítmény:

- 1 fázison max. 11 kVA
- 3 fázison max. 13 kVA

Tartós terhelhetőség: 44 A (230 V); 14 A (400 V)

Védettség: IP23

Feszültség szabályozás: elektronikus (AVR)

Akustikus teljesítmény: 86 db(A)

Üzemanyag tartály: 30 liter

Fogyasztás max. terhelés esetén: 5 liter/óra

Motor: négyütemű, 2 hengeres, OHV vezérlésű, olajhűtővel és olajsint érzékelővel ellátva

Max. teljesítmény: 22 LE

Hengerűrtartalom: 750 cm<sup>3</sup>

Motorolaj mennyiség: ~ 1,3 liter

Motorolaj: SAE 15W40 viszkozitású, SH-SJ minőségi osztály

Üzemanyag: 95 vagy 98 ólommentes benzin

Indítás: elektromos és kézi

Tömege: 190 kg

Készülék mérete(mag x szél x hossz): 81,5 x 64 x 100 cm

### Hozzáadott tartozékok

Használati útmutató; gyertyakulcs; olaj tölcser, motorolaj, 12 V-os egyenáramú kábel, csipesszel, 1 és 3 fázisú dugvillák.

### Ajánlott tartozékok cikkszáma

8898143 Fém üzemanyag kanna (20 liter)